



Tri-folding Universal Magnetic
Control Bluetooth Keyboard

IC-BK03

www.iclever.us

Indicator Lights Description



① **Power indicator:** Unfold the keyboard, green power indicator will be on for 3s and then turns off.

Charging indicator: The red charging indicator will be stably on when charging it. It automatically turns off after being fully charged.

② **Caps Lock indicator:** Press Caps Lock key to switch capital and small letters. The blue Caps Lock indicator is on when you're inputting capital letters.

Bluetooth Status indicator: Press Fn + C keys, this indicator will flash. It turns off until the keyboard well connects with your device.

③ **Micro charging port:** Used for charging the keyboard.

Specification

- 1 Standard Micro interface
- 2 Operating distance is up to 10 meters
- 3 Modulation system: GFSK
- 4 Operating voltage: 3.0-4.2V
- 5 Operating current: 2.5mA
- 6 Standby current < 0.3mA
- 7 Sleep current < 40uA
- 8 Charging current $\cong$ 200mA
- 9 Standby time > 218 days
- 10 Charging time < 2 hours
- 11 Lithium battery capacity: 210mA
- 12 Uninterrupted working time: 84 hours
- 13 Lithium battery life: 3 years
- 14 Key force: 60 $\pm$ 10g
- 15 Key lifespan: 3 million strokes
- 16 Operating temperature: 10 $\pm$ 55°C
- 17 Keyboard unfold size: 251.7 x 89.6 x 6.6 mm

Important Notification

1. 3 in 1 keyboard: After connecting with the device, you must press Fn + relative OS key(Q for Android, W for Windows, E for IOS) to select operating system, otherwise all these keys' function are invalid.
2. When use the keyboard again, unfold the left and right keyboard area, and then press any key to make it automatically connect with your device again.
3. You can only use these functions by pressing Fn and the same color key together.
4. Press Fn + C key to let the keyboard ready for pairing and press them again to disconnect its ready pairing condition.

Bluetooth Keyboard Function

Key icon	Fn + key icon function in IOS system	Fn + key icon function in Android system	Fn + key icon function in Windows system	Fn+Shift+key icon function in Windows system
	Home	Home	ESC	Web browser
	Search	Search	F1	Search
	Select all	Select all	F2	Select all
	Copy	Copy	F3	Copy
	Paste	Paste	F4	Paste
	Cut	Cut	F5	Cut
	Previous track	Previous track	F6	Previous track
	Play/pause	Play/pause	F7	Play/pause
	Next track	Next track	F8	Next track
	Volume down	Volume down	F9	Volume down
	Volume up	Volume up	F10	Volume up
	No function	No function	F11	No function
	No function	No function	F12	
	Virtual keyboard	Virtual keyboard	No function	
	First line	Page heading	Page heading	
	Page heading	Page up	Page up	
	Page footing	Page down	Page down	
	End of line	Page footing	Page footing	
	Function Combination key	Function Combination key	Function Combination key	

Bluetooth Keyboard Characteristics

1. Built-in USA BROADCOM Bluetooth module 3.0
2. Suitable for Android & Windows & IOS systems tablets, smartphones etc.
3. Full automatic power on/off design, easy and flexible to operate
4. Micro interface, easy to charge
5. Energy saving keyboard with sleep mode
6. Built-in rechargeable lithium battery
7. Front: plastic; Backboard: aluminum alloy
8. Tri-fold design, convenient to carry
9. Light weight, quiet keystrokes
10. Ergonomic design greatly improves touch feeling
11. Proper protective case protects your device perfectly. It can be used as a great stand too.

Bluetooth Keyboard Pairing

Pairing with IOS system

1. Unfold the keyboard, green power indicator will be on for 3s and then turns off.
2. Press Fn + C key, Bluetooth indicator will flash.
3. Open the Bluetooth App of tablet, the tablet will automatically or manually search Bluetooth enabled devices. Find the keyboard name(iClever IC-BK03 Keyboard) and click to automatically connect them.
4. It will display success connection and Bluetooth indicator in the keyboard will automatically turn off.

Pairing with Android system (e.g. Samsung)

1. Unlock the tablet, log in "home page" or "application" interface.
2. Click "Setting" icon to step into setting interface, and then slide "Bluetooth switch" icon to make it green. The tablet goes into "searching for pairing" condition.
3. Unfold the left and right keyboard area to power on the keyboard, and then press connection keys(Fn +C) to step into pairing condition.
4. The tablet will display keyboard name(iClever IC-BK03 Keyboard), click this device's name.
5. It's no need to input password. Bluetooth keyboard name displays in blue color to show it is well connected with your tablet.

Pairing with Windows system (e.g. Surface)

1. Unlock the tablet and log in "start" interface.
2. Use fingers to touch the black edge of screen and slide from right to left, then click "Setting" icon.
3. After stepping into "Setting" menu, click the bottom right icon of menu "change computer setting".
4. Step into computer's setting interface and click "device", then click "add device" in the "device" interface. The tablet goes into "searching for pairing" condition.
5. Unfold the left and right keyboard area to power on the keyboard, and then press connection keys(Fn +C) to step into pairing condition.
6. The tablet will display keyboard name(iClever IC-BK03 Keyboard), click this device's name.
7. It's no need to input password. Bluetooth keyboard name displays in blue color to show it is well connected with your tablet.

Charge the keyboard

- To charge this keyboard, please connect it to a free USB port on your PC or USB AC adapter via the USB charging cable. (Output: DC 5V/500mA)
- The red charging indicator will be stably on when charging it. It automatically turns off after being fully charged.

Energy Saving Sleep Mode

The keyboard will enter sleep mode after being idle for about 15 minutes. You can press and hold any key for 3s to activate it.

Safety Caution

1. Keep the keyboard away from sharp objects.
2. Keep it away from microwave radiation source.
3. Do not place heavy object on the keyboard.
4. Do not force or distort the keyboard.
5. Keep it away from oil, chemical or any other organic liquid.

Cleaning and Maintenance

- Clean the keyboard with alcohol or alcohol based disinfectant via a dry cloth. In order to extend battery lifespan, only charge the keyboard while its power indicator flashes.
- You must charge the keyboard via its original power line when it is working, or it may cause messy code and malfunction.

Troubleshooting

A Unable to connect

1. Make sure the keyboard is on.
2. Make sure the keyboard is in operating distance(within 10 minutes).
3. Make sure the battery can work(Power indicator is blinking red, which shows you need to charge the keyboard).
4. Make sure the tablet and keyboard Bluetooth is turned on.

B Unable to charge the keyboard

1. Make sure the USB cable is connected correctly to the keyboard and the power source.
2. Make sure the wall charger is plugged into the power outlet.

Warm tip: The output voltage and current of power adapter can't surpass DC 5V/500mA, or it will damage the battery and keyboard.

Special Features and Options

The keyboard is very convenient in storage and carrying, also the protective case can protect it conveniently.

Package Contents

- 1 x Bluetooth Keyboard
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x Protective Case
- 1 x User Manual
- 1 x One Year Warranty Card



Tri(Dreiteilig)-Klappbare mit Magnet Controll, Bluetooth Tastatur

IC-BK03

www.iclever.us

Lämpchen Anzeige Beschreibung



- ① **Strom Anzeige (grün):**
Wenn Sie die Tastatur entfalten, leuchtet die Strom Anzeige und erlischt nach 3 Sekunden.
- Lade Status Anzeige (rot):**
Die rote Ladenanzeige leuchtet so lange der Lade Vorgang andauert. Es erlischt automatisch, wenn die Akku vollständig geladen ist.
- ② **Caps Lock Anzeige (blau):**
Drücken Sie die Caps Lock Taste, um von gross auf kleinschreibung zu wechseln, oder andersrum. Wenn das Anzeige aufleuchtet, dann schreibt Sie in gross Buchstaben.
- Bluetooth Status Anzeige:**
Wenn Sie die beiden Tasten (Fn)+(C) drücken, dann blinkt diese Anzeige. Es erlischt nachdem die Tastatur sich mit Ihrem Gerät verbunden hat.
- ③ **Micro USB Anschluss:**
Dient zum Aufladen der Tastatur.

Spezifikationen

- 1 Standard Micro USB Anschluss:
- 2 Reichweite bis zu 10 Meter
- 3 Modulator: GFSK
- 4 Betriebsspannung: 3.0 - 4.2 V
- 5 Betriebsstrom: 2.5 mA
- 6 Standby: < 0.3 mA
- 7 Schlaf Modus: < 40 uA
- 8 Ladestrom: 200mA
- 9 Standby Zeit: > 218 Tage
- 10 Ladezeit: < 2 Stunden
- 11 Lithium Battery Kapazität: 210 mAh
- 12 Bis zu 84 Stunden Arbeitszeit am Stück möglich
- 13 Lithium Batterie Lebensdauer: 3 Jahre
- 14 Anschlagsdruck: 60 +10g
- 15 Lebensdauer: 3 Millionen Anschläge
- 16 Betriebstemperatur: 10 + 55°C
- 17 Tastatur Maße(aufgeklappt) : 251,7 x 89,6 x 6,6 mm

Bluetooth Keyboard Funktion

Key icon	Fn + key icon function in IOS system	Fn + key icon kunction in Android system	Fn + key icon kunction in Windows system	Fn + Shift + key icon function in Windows system
	Home	Home	ESC	Web browser
	Suche	Suche	F1	Suche
	Alles auswählen	Alles auswählen	F2	Alles auswählen
	Kopieren	Kopieren	F3	Kopieren
	Einfügen	Einfügen	F4	Einfügen
	Ausschneiden	Ausschneiden	F5	Ausschneiden
	Vorheriger Track	Vorheriger Track	F6	Vorheriger Track
	Play/pause	Play/pause	F7	Play/pause
	Nächster Track	Nächster Track	F8	Nächster Track
	Leiser	Leiser	F9	Leiser
	Lauter	Lauter	F10	Lauter
	Ohne Function	Ohne Function	F11	
	Ohne Function	Ohne Function	F12	
	Virtual keyboard	Virtual keyboard	Ohne Function	
	First line	Page heading	Page heading	
	Page heading	Page up	Page up	
	Page footing	Page down	Page down	
	End of line	Page footing	Page footing	
	Function Combination key	Function Combination key	Function Combination key	

Wichtige Anmerkung

- 3 in 1 Tastatur: Nach Verbinden mit Ihrem Endgerät, müssen Sie die (Fn) und die jeweilige OS (Betriebssystem)Taste (Q bei Android , W bei Window und E bei IOS) drücken um das OS zu wählen. Andernfalls verlieren die Funktionstasten I hre Funktionen.
- Bei wiedergebrauch der Tastatur, entfalten Sie die Tastatur und drücken Sie eine beliebige Taste. Es wird sich automatisch wieder mit Ihrem Gerät verbinden.

- Sie können diese Funktionen nur nutzen, wenn (Fn) und die Taste in der selben Farbe gleichzeitig gedrückt werden.
- Drücken Sie (Fn)+(C) um den Verbindungs Bereitschaft zu aktivieren, um dieses zu deaktivieren drücken sie beide Tasten noch mal

Bluetooth Tastatur Eigenschaften

- Eingebauter USA BROADCOM Bluetooth Modul 3,0
- Kompatibel zu Android, Windows und IOS Systeme, Smartphones, Tablets, usw.
- Clevere voll -automatische An/Aus Schaltung (durch falten und entfalten), vereinfacht und erleichtert die Benutzung .
- Einfache Aufladung über Micro USB Anschluss .
- Energie sparend, dank Strom sparenden Schlafmodus.
- Eingebauter aufladbare Lithium Akku.
- Oberseite: Plastic ; Unterseite Aluminiumlegierung
- Tri - faltbares Design, bestens zum Mitnehmen
- Sehr leicht, und leiser Tastenanschlag
- Ergonomisches Design, bietet ein angenehmes Tippen

Bluetooth Tastatur verbinden

Verbinden mit IOS System

- Entfalten Sie die Tastatur, die grüne Strom Anzeige leuchtet auf und erlischt nach 3 Sekunden.
- Drücken Sie (Fn)+(C), die Bluetooth Anzeige fängt an zu blinken.
- Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem IOS Tablet (sollten Sie nicht wissen wie dies aktiviert wird, entnehmen Sie dies bitte vom Handbuch Ihres IOS Gerätes) , es wird dann automatisch nach Geräten suchen. Wenn es den Namen (iClever IC-BK03 Keyboard) gefunden hat, drücken sie darauf, anschliessend verbindet sich dieses mit Ihrem IOS Gerät.
- Anschliessend sehen Sie ein "erfolgreich verbunden" auf Ihrem Endgerät und gleichzeitig erlischt das blinken der Bluetooth Anzeige auf der Tastatur.

Verbinden mit Android System (z.B. Samsung)

- Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Android Tablet (sollten Sie nicht wissen wie dies aktiviert wird bzw. wie neue Bluetooth Geräte hinzufügt werden, entnehmen Sie dies bitte vom Handbuch Ihres Androids Gerätes)
- Klappen Sie die Tastatur aus, um es An zu aktivieren . Anschliessend drücken Sie beiden Tasten (Fn)+(C) um in den Verbindungs Modus zu gelangen.
- Anschliessend sehen Sie ein "erfolgreich verbunden" auf Ihrem Endgerät und gleichzeitig erlischt das Blinken der Bluetooth Anzeige auf der Tastatur.
- Auf Ihrem Android Gerät sollte nun der Name der Tastatur(iClever IC-BK03 Keyboard) erscheinen. Drücken sie darauf.
- Es ist kein Passwort notwendig. Wenn der Name der Bluetooth Tastatur in angezeigt wird, ist die Tastatur korrekt mit Ihrem Android Gerät verbunden.

Verbinden mit Windows System (z.B. Surface)

1. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Windows Tablet (sollten Sie nicht wissen wie dies aktiviert wird bzw. wie neue Bluetooth Geräte hinzugefügt werden, entnehmen Sie dies bitte vom Handbuch Ihres Windows Gerätes).
2. Klappen Sie die Tastatur aus, um es An zu aktivieren . Anschliessend drücken Sie beiden Tasten (Fn)+(C) um in den Verbindungs Modus zu gelangen.
3. Auf Ihrem Windows Gerät sollte nun der Name der Tastatur(Clever IC-BK03 Keyboard) erscheinen. Drücken sie darauf.
4. Es ist kein passwort notwendig. Wenn der Name der Bluetooth Tastatur in blauer Schrift angezeigt wird, ist die Tastatur korrekt mit Ihrem Android Gerät verbunden.

Aufladen der Tastatur

1. Um die Tastatur zu laden, verbinden Sie es mit einem freien USB Anschluss an Ihrem PC oder einem USB AC Adapter mit dem mitgelieferten Kabel (Ausgang: DC 5V/500mA).
2. Die rote Ladenanzeige leuchtet so lange der Lade Vorgang andauert. Es erlischt automatisch, wenn die Akku vollständig geladen ist.

Stromsparender Schlafmodus

Die Tastatur schaltet automatisch nach ca. 15 Minuten nicht Benutzung in den Schlafmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste für ca. 3 Sekunden um es wieder zu aktivieren.

Sicherheits Hinweise

1. Halten Sie die Tastatur von spitzen Gegenständen fern.
2. Halten Sie die Tastatur von Strahlungsquellen fern.
3. Stellen sie keine schweren Gegenstände auf die Tastatur.
4. Üben Sie keine grössere Gewalt auf die Tastatur aus.
5. Halten Sie die Tastatur von Öl, chemischen Mitteln, oder sonstige organischen Flüssigkeiten fern.

Säuberung und Wartung

1. Sie können mit einem trockenen Tuch die Tastatur mit alkoholischen oder alkohol basierende Desinfektionsmittel reinigen.
2. Um die Lebensdauer der Battery zu verlängern, sollten Sie nur aufladen, wenn die rote Lade Anzeige anfängt zu blinken.
3. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Kabel zum Aufladen, andernfalls, kann es zu Problemen führen.

Fehlerdiagnose

A Verbindungs-Probleme

1. Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur An ist
2. Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur nicht zu weit entfernt ist (innerhalb 10 m)
3. Vergewissern Sie sich das der Akku geladen ist. (falls die rote Lade Anzeige blinkt, bitte Aufladen)
4. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth auf Ihrem Endgerät und der Tastatur Aktiviert ist.

B Probleme bei der Aufladung der Tastatur

1. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel, sowohl an der Tastatur, als auch an der Stromquelle korrekt angeschlossen ist.
2. Warn Hinweis: Die Ausgangsspannung des Ladegerätes darf nicht höher als DC 5V/500mA, sein, andernfalls kann es zu Schäden am Akku führen.

Spezielle Eigenschaften

Diese Tastatur ist hervorragend für die Benutzung unterwegs, und durch die mitgelieferte Schutzhülle bestens geschützt für den Transport oder Aufbewahrung.

Packungsinhalt

- 1 x Bluetooth Tastatur
- 1 x USB Ladekabel
- 1 x Schutzhülle
- 1 x Anleitung
- 1 x 1 Jahr Garantiekarte



Tri-plier magnétique universelle Clavier Bluetooth

IC-BK03

www.iclever.us

Description de la lumière de l'Indicateur



1. **Indicateur de la puissance** : La lumière verte se clignote.
Indicateur de charge: La lumière rouge s'allume en chargeant et s'éteint une fois complètement chargé.
2. **Indicateur de Caps Lock**: La lumière bleue s'allume.
Indicateur de Bluetooth: La lumière bleue se clignote en attendant l'appariement et s'éteint une fois l'appariement réussi.
3. **Micro charge Port**: Utilisé pour recharger le clavier.

Caractéristiques

1. USA BROADCOM Bluetooth module 3.0 intégré
2. Compatible avec les systèmes Android et iOS, tablettes, smartphones, etc.
3. Avec un étui de protection, protéger parfaitement vos appareils. Disposant d'un bon stand grâce à cet étui.
4. Conception de la puissance magnétique on / off, facile et flexible à fonctionner.
5. Design Tri-plier, pratique à transporter.
6. Extrémité avant : plastique. Extrémité arrière : alliage d'aluminium.
7. MICRO interface, facile à charger.
8. Batterie intégrée au lithium rechargeable.
9. Poids léger, frappe calme.
10. Economies d'énergie en mode veille.

Spécification

1. MICRO Interface normale
2. Distance de fonctionnement est jusqu'à 10 mètres
3. Le système de modulation: GFSK
4. Tension de fonctionnement: 3.0-4.2V
5. Courant de fonctionnement: <2,5 mA
6. Courant de veille: 0.3mA
7. Courant de sommeil: <40uA
8. Courant de charge: $\approx 200\text{mA}$
9. Autonomie en veille: >114 jours
10. Temps de charge: <4 heures
11. Capacité de la batterie au Lithium: 210 mAh
12. Temps de travail ininterrompue: 64 heures
13. Durée de vie de la batterie au lithium: 3 ans
14. Spécification de la batterie au lithium: 3.0 * 16 * 46mm
15. Force de frappe: 60 $\pm$ 10g
16. Durée de vie des clés: 3 million frappes
17. Température de fonctionnement: -10 $\pm$ 55°C

Fonction du clavier Bluetooth

FN sur iOS	FN sur Android	FN sur Windows	FN+Shift sur Windows
Accueil	Accueil	ESC	Butineur Web
Recherche	Recherche	f1	Recherche
Tout sélectionner	Tout sélectionner	f2	Tout sélectionner
Copier	Copier	f3	Coller
Coller	Coller	f4	Coller
Couper	Couper	f5	Couper
Piste précédente	Piste précédente	f6	Piste précédente
Lecture / Pause	Lecture / Pause	f7	Lecture / Pause
Piste suivante	Piste suivante	f8	Piste suivante
Baisser le volume	Baisser le volume	f9	Baisser le volume
Monter le volume	Monter le volume	f10	Monter le volume
Clavier Affichage	N/A	f11	N/A
N/A	Arrière	f12	N/A

Appairage du clavier Bluetooth

- Etape 1: Allumez le clavier.
- Etape 2: Appuyez sur le FN et les touches C ensemblement pour accéder à la mode d'appairage. L'indicateur Bluetooth bleu commencera à clignoter rapidement.
- Etape 3: Sur l'iPad Air, sélectionnez Paramètres-général-Bluetooth-On.
- Etape 4: Cet iPad Air montre «iClever IC-BK03 Keyboard» comme un dispositif disponible.
- Etape 5: Sélectionnez «iClever IC-BK03 Keyboard» sur l'iPad Air, cliquez, le clavier va être appairé à iPad Air et l'indicateur Bluetooth s'éteint.

Remarque

- 1. Seulement un dispositif peut être appairé activement à un moment.
- 2. Après l'appariement pour la première fois, votre appareil se connecte au clavier automatiquement lors de l'ouverture du clavier.
- 3. En cas d'échec de connexion , supprimer l'enregistrement d'appairage de votre appareil, et essayez les procédures ci-dessus à nouveau.

Charger le clavier

Pour charger ce clavier, s'il vous plaît connectez-le avec un port USB libre de votre adaptateur secteur PC ou USB en utilisant le câble fourni avec le clavier (sortie: DC5.0V / 500mA).

La mode veille d'économie d'énergie

Le couvercle du clavier accède à la mode veille après avoir été inactif pendant 15 minutes. Pour l'activer, appuyez sur une touche et attendre 3 secondes.

Nettoyage

Nettoyez le clavier avec un chiffon sec, l'alcool désinfectant.

Sécurité Attention

- 1. Gardez le clavier loin des objets pointus.
- 2. Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
- 3. Ne pas micro-ondes le clavier.
- 4. Ne pas forcer ou déformer le clavier.
- 5. Loin de pétrole, produits chimiques ou tout autre liquide organique.

Dépannage

A. Impossible de se connecter

- 1. Assurez-vous que le clavier est allumé.
- 2. Assurez-vous que le clavier est dans la distance de fonctionnement (moins de 10 mètres).
- 3. Assurez-vous que la batterie peut fonctionner (indicateur droite clignote en rouge, besoin de charger le clavier).
- 4. Assurez-vous que la tablette et la fonction Bluetooth du clavier est allumées.

B. Impossible de Charger le clavier

- 1. Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté avec le clavier et la source d'alimentation.
- 2. Vérifiez que le chargeur mural est branché sur la prise de courant.
Attention: la tension et le courant de l'adaptateur de puissance ne peuvent pas dépasser DC5.0V, 500mA, sinon il va endommager la batterie et le clavier.

Particularités et possibilités

Ce clavier est très pratique dans le stockage et transport, et l'étui de protection simple peut protéger les appareils commodément.

FAQ :

1. Comment taper le Ç ?

Il suffit d'appuyer sur le Alt+la touche de numéro 9 , et ainsi de suite, Alt+la touche de numéro, vous pouvez taper les autres marques.

2. Comment taper les numéros ?

Il faut appuyer sur le Shift+ la touche de numéro.

3. Comment changer les Méthodes d'entrée

Dans le système iOS, appuyez le Win+Space(iClever), et puis appuyez sur le Space pour sélectionner la méthode d'entrée.

Dans le système Google Android, il faut appuyer le Ctrl+Space(iClever), et puis appuyez sur le Space pour sélectionner la méthode d'entrée.

Dans le système Samsung Android, il faut appuyer le Shift+Space(iClever), et puis appuyez sur le Space pour sélectionner la méthode d'entrée.

Dans le système Windows, il faut appuyer le Shift+Ctrl, et puis appuyez sur le Space pour sélectionner la méthode d'entrée.

Contenu de l'emballage

- 1. Bluetooth clavier
- 2. Manuel d'utilisation
- 3. USB Câble de charge



Tastiera di Controllo Bluetooth Ripiegabile Universale Magnetica

IC-BK03

www.iclever.us

Descrizione degli indicatori luminosi



- ① **Spia di alimentazione:**
Aprire la tastiera, la spia verde si accende per 3 secondi e poi si spegne.
- Spia di carica:**
La spia di ricarica rossa è stabile quando si carica. Si spegne automaticamente dopo essere stata completamente caricata.
- ② **Spia di Caps Lock:**
Premere il tasto Caps Lock per cambiare lettere maiuscole e minuscole. L'indicatore di Caps Lock blu è acceso quando si sta inserendo le lettere maiuscole.
- Indicatore dello stato Bluetooth:**
Premere i tasti Fn + C, questo indicatore lampeggia. Si spegne fino a quando la tastiera si collega bene con il tuo dispositivo.
- ③ **Micro porta di ricarica:**
Usato per la ricarica della tastiera.

Specifiche

- 1 Interfaccia Micro Standard
- 2 Distanza operativa fino a 10 metri
- 3 Sistema di modulazione: GFSK
- 4 Voltaggio di funzionamento: 3.0-4.2V
- 5 Corrente di funzionamento: 2.5mA
- 6 Corrente di standby: <0.3mA
- 7 Corrente minima: <40uA
- 8 Corrente di carica: $\cong 200\text{mA}$
- 9 Tempo di standby: >218 giorni
- 10 Tempo di carica: <2 ore
- 11 Capacità della batteria al litio: 210mA
- 12 Orario di lavoro ininterrotto: 84 ore
- 13 Durata della batteria al litio: 3 anni
- 14 Forza tasti: $60 \pm 10\text{g}$
- 15 Durata della vita dei tasti: 3 milioni di colpi
- 16 Temperatura di esercizio: $-10 \pm 55^\circ\text{C}$
- 17 Dimensioni: 251,7 x 89,6 x 6,6 millimetri

Contenuto del pacchetto

- 1 x Tastiera Bluetooth
- 1 x Cavo di ricarica USB
- 1 x Custodia Protettiva
- 1 x Manuale Utente
- 1 x Certificato di Garanzia di un Anno

Funzioni Tastiera Bluetooth

Icone Tasti	Fn + icona tasto funzione nel sistema IOS	Fn + icona tasto funzione nel sistema Android	Fn + icona tasto funzione nel sistema Windows	Fn + Shift icona tasto funzione nel sistema Windows
	Home	Home	ESC	Programma di Navigazione in Rete
	Cerca	Cerca	F1	Cerca
	Seleziona tutto	Seleziona tutto	F2	Seleziona tutto
	Copia	Copia	F3	Copia
	Incolla	Incolla	F4	Incolla
	Taglia	Taglia	F5	Taglia
	Traccia precedente	Traccia precedente	F6	Traccia precedente
	Play/pausa	Play/pausa	F7	Play/pausa
	Traccia successiva	Traccia successiva	F8	Traccia successiva
	Abbassa Volume	Abbassa Volume	F9	Abbassa Volume
	Alza volume	Alza volume	F10	Alza volume
	No funzione	No funzione	F11	No funzione
	No funzione	No funzione	F12	
	Tastiera virtuale	Tastiera virtuale	No funzione	
	Prima linea	Intestazione della pagina	Intestazione della pagina	
	Intestazione della pagina	Pagina precedente	Pagina precedente	
	Fondo pagina	Pagina successiva	Pagina successiva	
	Fine della linea	Fondo pagina	Fondo pagina	
	Combinazione di tasti Funzione	Combinazione di tasti Funzione	Combinazione di tasti Funzione	

Notifica Importante

1. Tastiera 3 in 1: Dopo il collegamento con il dispositivo, è necessario premere Fn+tasto OS relativo (Q per Android, W per Windows, E per IOS) per selezionare il sistema operativo, altrimenti tutte le funzioni di questi tasti non sono valide.
2. Quando si usa di nuovo la tastiera, dispiegare la zona sinistra e destra della tastiera, e premere qualsiasi tasto per fare la connessione automatica con il tuo dispositivo.
3. È possibile utilizzare queste funzioni premendo Fn insieme ai tasti dello stesso colore.
4. Premere i tasti Fn+C per lasciare la tastiera pronta per l'accoppiamento e premere di nuovo per disconnettere l'accoppiamento.

Caratteristiche Tastiera Bluetooth

1. Modulo Bluetooth USA BROADCOM 3.0 incorporato
2. Adatto per tablet, smartphone, ecc. con sistemi Android&Windows & IOS
3. Alimentazione completamente automatica con design on / off, facile e flessibile da usare
4. Interfaccia Micro, facile da caricare
5. Tastiera a risparmio energetico con la modalità sleep
6. Batteria al litio incorporata e ricaricabile
7. Anteriore: plastica; Piano di sostegno: lega di alluminio
8. Ripiegabile, comoda da trasportare
9. Peso leggero, battiture confortevoli
10. Il design ergonomico migliora notevolmente la sensibilità di tocco
11. La Custodia protettiva protegge il dispositivo perfettamente. Può anche essere utilizzato come una base.

Accoppiamento Tastiera Bluetooth

Accoppiamento con sistema IOS

1. Aprire la tastiera, la spia verde si accende per 3 secondi e poi si spegne.
2. Premere i tasti Fn+C, lampeggia l'indicatore Bluetooth.
3. Accendere la App Bluetooth del tablet, il tablet cerca automaticamente o manualmente dispositivi Bluetooth. Trovare il nome della tastiera (iClever IC-BK03 keyboard) e cliccare per collegarli automaticamente.
4. Verrà visualizzato il collegamento e l'indicatore Bluetooth per la tastiera si spegne automaticamente.

Accoppiamento con sistema Android(es.: Samsung)

1. Sbloccare il tablet, log in "home page" o interfaccia "applicazione".
2. Fare clic sull'icona "Impostazioni" e quindi far scorrere l'icona "interruttore Bluetooth" per renderlo verde. Il tablet passa in modalità "ricerca di accoppiamento".
3. Aprire l'area sinistra e destra della tastiera per accendere la tastiera, quindi premere i tasti di connessione (Fn + C) per entrare in modalità di accoppiamento.
4. Il tablet visualizza il nome della tastiera (Tastiera iClever IC-BK03), cliccare sul nome di questo dispositivo.
5. Non è necessario inserire la password. Il nome della Tastiera Bluetooth viene visualizzato in colore blu per mostrare che è ben collegata con il tablet.

Accoppiamento con sistema Windows(es.: Surface)

1. Sbloccare il tablet e accedere in interfaccia "start".
2. Usare le dita per toccare il bordo nero dello schermo e far scorrere da destra a sinistra, quindi fare clic sull'icona "Impostazioni".
3. Dopo essere entrati in menu "Impostazioni", fare clic sull'icona in basso a destra del menu "impostazione cambio del computer".
4. Fare clic su "dispositivo", quindi fare clic su "aggiungi dispositivo" nell'interfaccia "dispositivo". Il tablet va in modalità "ricerca di accoppiamento".
5. Aprire l'area sinistra e destra della tastiera per accendere la tastiera, quindi premere i tasti di connessione(Fn +C) per entrare in condizione di accoppiamento.
6. Il tablet visualizza il nome della tastiera (Tastiera iClever IC-BK03), cliccare sul nome di questo dispositivo.
7. Non è necessario inserire la password. Il nome della Tastiera Bluetooth viene visualizzato in colore blu per mostrare che è ben collegato con il tablet.

Caricare la tastiera

1. Per caricare questa tastiera, bisogna collegarla a una porta USB del PC o adattatore AC USB tramite il cavo di ricarica USB. (Output: DC 5V / 500mA)
2. L'indicatore di carica rossa sarà stabilmente acceso quando si carica. Si spegne automaticamente dopo essere stata completamente caricata.

Modalità di standby di risparmio energetico

La tastiera entra in modalità standby dopo essere stata inattiva per circa 15 minuti. È possibile tenere premuto qualsiasi tasto per 3s per attivarla.

Avvertenze di sicurezza

1. Mantenere la tastiera lontana da oggetti appuntiti.
2. Tenerla lontana da fonti di radiazioni microonde.
3. Non appoggiare oggetti pesanti sulla tastiera.
4. Non forzare o distorcere la tastiera.
5. Tenerla lontana da petrolio, prodotti chimici o qualsiasi altro liquido organico.

Pulizia e manutenzione

1. Pulire la tastiera con alcol o alcol a base disinfettante tramite un panno asciutto.
2. Per estendere la durata della vita della batteria, caricare la tastiera solo mentre la spia di alimentazione lampeggia.
3. È necessario caricare la tastiera attraverso il cavo elettrico originale quando si sta lavorando, altrimenti può causare disordini e malfunzionamenti.

Risoluzione dei Problemi

A Impossibile connettersi

1. Verificare che la tastiera sia accesa.
2. Assicurarsi che la tastiera sia nel raggio di azione (entro 10 metri).
3. Assicurarsi che la batteria possa funzionare (indicatore di alimentazione lampeggia in rosso, ciò dimostra che è necessario caricare la tastiera).
4. Assicurarsi che il tablet e la Tastiera Bluetooth siano accesi.

B Impossibile caricare la tastiera

1. Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente alla tastiera e alla fonte di alimentazione.
2. Assicurarsi che il carica batteria a muro sia collegato alla presa di corrente.

Consigli:

La tensione di uscita e la corrente di alimentatore non possono superare DC 5V / 500mA, altrimenti danneggerà la batteria e la tastiera.

Caratteristiche speciali e opzioni

La tastiera è molto comoda in stoccaggio e trasporto, anche la custodia protettiva è in grado di proteggerla comodamente.



折りたたみBluetoothキーボード 日本語取扱説明書

IC-BK03

www.iclever.us

本Bluetoothキーボードをご利用いただき、ありがとうございます。本製品をご使用する前に、本冊を詳しくお読み上げくださいますようお願い申し上げます。



1.電源インジケータ：左右両方のキーパッドを開き、電源インジケータが3秒間緑色に点灯し、その後オフになります。

充電インジケータ：充電中、充電インジケータが赤色に点灯し続き、フル充電されたら、充電インジケータが自動的に消灯します。

2.大文字・小文字変更のインジケータ：「CAPS LOCK」キーを押し、大文字・小文字が変更できます。大文字に変更する場合は、インジケータが青色に点灯します。Bluetooth接続インジケータ：Bluetooth接続キーを押したら、インジケータが点滅します。キーボードがお使いのデバイスに接続されたら、インジケータが消灯します。

3. MICRO充電インターフェース：キーボードを充電する際にのみ、ご使用いただけます。

キーボードの仕様：

- 1.標準MICROインターフェース
- 2.10メートル以内で有効操作可能
- 3.変調方式：GFSK
- 4.作業電圧：3.0-4.2V
- 5.作業電流：2.5mA
- 6.待機電流：< 0.3mA
- 7.睡眠電流：< 40uA
- 8.充電電流：≥200mA
- 9.待機時間：>218日間
- 10.充電時間：<2時間11.リチウム電池容量：210mA
- 12.持続可能な作業時間：84時間
- 13.リチウム電池の寿命：3年間
- 14.リチウム電池の仕様：3.0*25*35mm
- 15.キーを押す力：60+10g
- 16.キーの寿命：300万次クリック
- 17.動作温度：-10-+55度
- 18.キーボードのサイズ：215.7*89.6*6.6mm（開かれた場合）

FN+ボタンアイコン	IOSシステム機能	Androidシステム機能	Windowsシステム機能		
	ホームページ	ホームページ	ESC		
	検索	検索	F1		
	全て選択	全て選択	F2		
	コピー	コピー	F3		
	ペースト	ペースト	F4		
	カット	カット	F5		
	前の曲	前の曲	F6		
	再生/一時停止	再生/一時停止	F7		
	次の曲	次の曲	F8		
	ボリュームダウン	ボリュームダウン	F9		
	ボリュームアップ	ボリュームアップ	F10		
	機能なし	機能なし	F11		
	機能なし	機能なし	F12		
	仮想キーボード	仮想キーボード	機能なし		
	行首	トップページ	トップページ		
	トップページ	トップページ	トップページ		
	ページ末	ページダウン	ページダウン		
	行末	ページ末	ページ末		
	ファンクションキーの組み合わせ	ファンクションキーの組み合わせ	ファンクションキーの組み合わせ		
Windowsシステムの場合、FN+Shift+組み合わせのキーの機能					
	ブラウザ		検索		全て選択
	コピー		ペースト		カット
	前の曲		再生/一時停止		次の曲
	ボリュームダウン		ボリュームアップ		

備考：

デバイスを接続した後、必ずFN+対応のシステムキーを押し、システムを選択します。システムを選択しないと、キーボード機能が無効になります。

ご注意：

1. 3合1システムキーボードなので、Bluetoothが接続された後、必ずFN+対応のシステムキーを押し、ご希望のシステムに切り替えてください。
2. 再びキーボードをご使用する場合は、左右両方のキーパッドを開き、キーボードの任意のキーを押したら、自動的に接続できます。
3. FN+その色と一致するキーを押すと、このアイコンボタンの機能が取得できます。
4. 「FN+C」を押し、キーボードがBluetooth接続の準備状態に入ります。再び「FN+C」を押すと、Bluetooth接続の準備状態を解除します。

キーボードの特徴：

1. 双向折りたたみ式のデザインで、持ち運びに便利です。
2. 完全な自動的にon/offの設計で、使用方法が簡単で、操作しやすいです。
3. 人間工学に基づき設計され、指とキーボードとの接触感を改善します。
4. ボトムケースが韓国輸入のアルミニウムの材料を採用し、表面が砂表面酸化処理により作られています。
5. 完璧なボタンレイアウトは、適切に市場上のすべての折り畳み構造によるレイアウト欠陥およびその他の問題を解決することができました。

BluetoothキーボードがiOSシステムとの接続方法：

1. 左右両方のキーパッドを開き、電源インジケータが3秒間緑色に点灯し、その後オフになります。
2. 「FN+C」キーを押し、Bluetoothインジケータが点滅します。
3. タブレットのBluetooth機能を有効にし、Bluetoothキーボードを検索します。タブレットが自動的にまたは手動的にBluetoothキーボードを検索し（ブルートゥース名：iClever IC-BK03 keyboard）、それをクリックし、自動的に接続します。
4. 接続成功が表示され、キーボードのBluetoothインジケータが自動的に消灯します。

BluetoothキーボードがAndroidシステムとの接続方法： （Samsungを例に）

1. タブレットのBluetooth機能を有効にし、Bluetoothキーボードを検索します。
2. 左右両方のキーパッドを開き、キーボードの電源がonにされます。Bluetooth接続キー（FN+C）を押し、Bluetoothペアリング状態にさせます。
3. タブレットPCインターフェースに「iClever IC-BK03 keyboard」というデバイス名が表示され、それをクリックしてください。
4. パンワード入力が必要なしで、Bluetooth キーボード名が青色になると、接続ができたことが示します。

BluetoothキーボードがWindowsシステムとの接続方法： （Surfaceを例に）

1. タブレットのBluetooth機能を有効にし、Bluetoothキーボードを検索します。
2. 左右両方のキーパッドを開き、キーボードの電源がonにされます。Bluetooth接続キー（FN+C）を押し、Bluetoothペアリング状態にさせます。
3. タブレットPCインターフェースに「Bluetooth 3.0 Keyboard」というデバイス名が表示され、それをクリックしてください。
4. パンワード入力が必要なしで、Bluetooth キーボード名が「デバイス」の画面で表示されたら、接続ができたことが示します。

充電

電量が不足すると、電源ランプが緑色に点滅します。

1. オリジナルUSBケーブルのB側をキーボードの充電ポートに接続します。
2. USBケーブルのA側を電源アダプタまたはパソコンのUSBポートに接続します。
3. 充電中、充電インジケータが赤色に点灯し続き、フル充電されたら、充電インジケータが自動的に消灯します。



▲ 警告：下記の注意事項に従わないと、火事、感電、キーボードデバイスの損傷などを起こる恐れがあります。

🔥 危険（高度危険警戒要り）

✖ 警告（中度危険警戒要り）

注意（軽度危険注意要り）

✖ 1.兵器から離れてください

🔥 2.マイクロ波放射から離れてください

✖ 3.重いもので押さないでください

✖ 4.衝撃禁止、キーボードを曲げないでください

▲ 5.アウェイ油、化学薬品などの有機溶剤から離れてください

メンテナンスのヒント：

1. バッテリー寿命を延長するために、キーボードの電源ライトが点滅してから、キーボードを充電してください。
2. 作業中に充電する場合は、オリジナルの電源ケーブルをご使用ください。作業中にほかのケーブルで充電すると、文字化けや機能故障などを起こる恐れがあります。